

Kryssreferansetabell for MCM og AWG til tilsvarende areal i mm²

MCM Nr	Areal mm ²	AWG-nr.	Areal mm ²
250	127	36	0,013
300	152	34	0,020
350	177	32	0,032
400	203	30	0,051
450	228	28	0,080
500	253	26	0,13
550	279	24	0,20
600	304	22	0,33
650	329	20	0,56
700	355	19	0,65
750	380	18	0,82
800	405	17	1,04
850	431	16	1,31
900	456	15	1,65
1000	507	14	2,08
1100	557	13	2,62
1200	608	12	3,31
1300	659	11	4,17
1400	709	10	5,26
1500	760	9	6,63
1600	811	8	8,37
1700	861	7	10,6
1800	912	6	13,3
1900	963	5	16,8
2000	1013	4	21,2
-	-	3	26,4
-	-	2	33,6
-	-	1	42,4
-	-	1/0	53,5
-	-	2/0	67,4
-	-	3/0	85,5
-	-	4/0	107

Merknader:

1. Informasjonen i denne tabellen kommer fra kataloger utgitt av anerkjente kabelløseleverandører og viser ikke til offisielle standarder.

2. Arealene som er knyttet til AWG, varierer avhengig av ledernes ulike utforminger, dvs. antallet tråder.

AWG > 20 viser til enkelttrådede ledere.

AWG ≤ 20 viser til mangetrådede ledere.

Nøyaktige arealer for bestemte antall tråder finner du i kabelløseleverandørkatalogene.